

Zugschalter mit Konsole

102-217 001 000



Technische Daten

Werkstoff	Alugussgehäuse
Betriebsspannung	240V
Laststrom	16A
Schutzklasse	I
Schutzart IP	IP43
Kontakt	1 Öffner, 1 Schließer
Kabeleinführung	M20 Gewinde
Zugkettenlänge	2,5m

Funktionsbeschreibung

Der Seilzugtaster ist in einem Metallgehäuse untergebracht, das auch höhere Zuglasten aushält. Er ist normativ ausschließlich als Befehlsgerät einsetzbar.

Das Einsatzgebiet für diesen Taster ist z.B. das Öffnen von Türen und Toren.

Die Zugkette kann bauseits auch gegen andere anwendungsspezifische Zugmedien, wie Seile mit und ohne Ummantelung ausgetauscht werden.

Hinweis

Kabeleinführung nicht im Lieferumfang enthalten.
Der Lieferumfang besteht aus:

- 1x Seilzugtaster
- 1x Kette
- 1xGriff
- 1x Montagewinkel
- 1x Ösenschraube
- 1x Schlitzschraube
- 1x Unterlegscheibe
- 1x Schlüsselring

