

Go-Touch 4

120-004 000 702



Technische Daten

Maße	65 x 35 x 12
Arbeitsfrequenz	868,35 MHz
Codierung	Wechselcode (RollingCode)
Stromversorgung	3V CR2032
Stromverbrauch	12 mA
Betriebstemperatur	-20°C bis +85°C
Dichtigkeit	IP54

Funktionsbeschreibung

Funk Handsender, sehr klein und handlich. Vertiefte Tasten zum Schutz vor ungewollter Auslösung.

Hinweis

4-Kanal